

## i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W



### POPIS PRODUKTU

Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W (napájecí adaptér je přiložen). Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. K dokovací stanici je rovněž přiložen [napájecí adaptér USB-C](#) o celkovém výkonu 112 W (USB-C port: 100 W a 1x USB-A port o výkonu 12W)

Pokud byste potřebovali připojit váš monitor prostřednictvím portu HDMI, můžete si zakoupit adaptér [DP2HDMI4K60HZ](#) (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje port HDMI v rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 60 Hz. Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítнут stejný obraz.

- Připojte až dva externí monitory 4K/30Hz
- Power delivery: až 100 W (přiložen [napájecí adaptér](#) o celkovém výkonu 112 W)
- K dispozici jsou dva porty DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS a Linux

### VLASTNOSTI PRODUKTU

## DOKOVACÍ STANICE:

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W
  - Interní spotřeba: 5-10W ([bližší info zde](#))
- Video Porty: 2x DisplayPort
- [Rozlišení:](#)
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor - 1x DP → až 4K/30Hz
  - 1 monitor - 1x DP → až 1080p/120Hz
  - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz\*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x DP → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
  - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/60Hz\* nebo 2x 4K/30Hz\* nebo 1080p/120Hz\*.
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
  - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
  - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
  - 2 monitory - 2x DP → až 2x 4K/60Hz\*
  - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/144Hz\*
- 1x USB-C port Gen. 2 (pouze pro data)
- 1x USB-C port gen. 2 + PD (data + power delivery)
- 3x USB 3.0 port
- 2x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora pro Kensington lock
- Podpora pro VESA uchycení
- OS: Windows 10/11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 113 x 113 x 40 mm

## UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR:

- Univerzální 112W USB-C napájecí adaptér pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a jiných zařízení s USB-C nabíjecím portem
  - Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A
  - Výstupní výkon (max.): 112 W
  - Účinnost: více než 86%
  - Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V
  - Výstupní proud USB-C: max. 5A
  - Výstupní napětí USB-A: DC 5V
  - Výstupní proud USB-A: max. 2.4A
  - Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
  - Operační teploty: 0°C - 40°C
  - Relativní vlhkost: 10% - 100%
- 
- Rozměry balení: 338 x 150 x 55 mm
  - Hmotnost balení: 998 g

#### Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

#### Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

#### Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

#### Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

\* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. \*\* Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

## SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31DUALDPDOCKPD100W	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703799
C31DUALDPDOCKPD100WUK	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703805
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	113 x 113 x 40 mm
Váha produktu (bez obalu)	
Váha produktu (vč. obalu)	998 g
Rozměry balení (DxŠxV)	338 x 150 x 55 mm
Servis	

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
<b>Obsah balení</b>	
Produkt	
Manuál	
Nabíjecí adaptér 112 W	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 9.2.2023